产品规格

产品名称	音视频播放器
产品型号	HDEngine8k 系列
CPU	八核64位（4×Cortex-A76+4×Cortex-A55）
操作系统	Android 12
内存	4GB
闪存	64GB
电源输入	12V ⎓ 4A
工作环境	工作温度：0°C~+45°C　　工作湿度：<90% 储存温度：-20°C~+45°C　　储存湿度：<95%
执行标准	Q/SCWR021

Newtv 中国互联网电视

Dolby Vision　Dolby Audio


Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Audio 和双D符号是杜比实验室特许公司的商标。本产品经过杜比实验室的许可而制造。
未发表的保密作品。版权所有 1992-2022杜比实验室。保留所有权利。

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE ® 词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface (高清晰度多媒体接口) 、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。


制造商信息

出 品 方：海缔力(上海)科技有限公司
制 造 商：深圳创维数字技术有限公司
地　　址：深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 14 楼
客服热线：400-8220-511


机器接口



1	电源开关	通断电开关	7	OPTICAL	光纤　最高输出数字音频5.1声道
2	电源接口	12V ⎓ 4A DC电源口	8	COAXIAL	同轴　最高输出数字音频5.1声道
3	RS232	DP9 RS232通讯接口	9	USB	USB3.0
4	HDMI	可最高8K@60Hz输出至显示端	10	IR IN	支持3.5mm端子的红外接收延长线接入
5	TYPE-C	USB3.1	11	RCA R	RCA莲花端子-模拟音频右声道
6	1G LAN	1000M网口	12	RCA L	RCA莲花端子-模拟音频左声道



3.5寸机械硬盘仓
打开磁吸盖后，放入硬盘，如不识别，请格式化硬盘后接入



安装说明

步骤一　音视频输出
有以下3种音视频输出功能，可任选一种体验视频观看。

步骤二　网络连接
可在通电前通过接通路由器或交换机连接有线网络，也可在开机后连接无线网络。

步骤三　电源连接
连接电源适配器。

音视频输出方式一　视频：HDMI连接，音频：光纤/同轴连接



音视频输出方式二　视频：HDMI连接，音频：光纤/同轴连接



音视频输出方式三　视频：HDMI连接，音频：左右声道连接



包装清单

注：此表列出的部分清单仅供参考，请客户以实际装箱清单为准。



温馨提示

设备周围保留最小 10cm 的间隙，不要覆盖报纸等物品。
设备不得遭受水滴或水溅，机器上不得放置诸如花瓶一类装满液体的物品。
请保持产品远离潮湿、暴晒、高温等环境，远离具有磁力的物品。
请避免刮伤机壳和接口，避免产品因掉落、挤压或遭受强大的撞击而损伤。
请使用专属电源适配器，防止因电流过大等原因损坏主板上的重要零部件。
请不要尝试自行拆解本产品，维修工作仅限本公司授权之工作人员进行。
电池不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
适用于带交流或直流电源开关的产品，“⎓”为开机，“⏾”为关机。
本产品外置电源适配器作为电源断开装置，请注意安全拔插，断开装置应易于方便操作。
用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。
本产品输入输出接口仅适用于连接Ⅱ类设备。

保修说明

适用于中国（除香港、澳门、台湾地区外）地区。

三包范围
自购机日起7天内，产品出现质量问题，可选择退换货或修理；
自购机日起15天内，产品出现质量问题，可选择换货或修理；
自购机日起1年内，主机保修；
附件类产品保修三个月（附件包含：遥控器 / 电源适配器 / 线材）。

不予三包范围（实行有偿维修服务）
产品使用过程中正常的掉漆、脱色、磨损和消耗；
未经本公司许可，消费者自行拆卸、维修或保管不当造成的机器故障；
因自然灾害或不可抗力等非产品质量因素造成机器故障、损害者；
消费者购机发票、保修单上填写的机器编号与产品机身编码不一致者；
产品合格证及机身防拆贴纸损坏者；
无购机发票和保修单者，或保修单未填写、未加盖经销商印章者。
＊在法律允许范围内，以上服务条款解释权归海缔力(上海)科技有限公司所有。


保修单 (用户保留，遗失不补)

用户姓名
用户地址
电话号码
产品型号
产品编号
购机日期
发票号码
经销商名称

产品合格证
生产批号：见机身条码
检验结论：合格
检 验 员：01

P/N:X0750-R40F3P01-KG

遥控器



学习方法：
1.按住“设置”键约3秒，红色灯长亮；
2.10秒内按下“电视机电源”键，红灯闪烁；
3.将原电视机遥控器与本机两头相距3cm正对，按电视机电源键约3秒，红灯闪三下后长亮，学习成功。
4.重复2、3步骤，学习其他按键，按一下“设置”键退出学习状态。

语音遥控

长按语音键说出您想要的内容



开机提示

打开电视电源，自动开机，前指示灯亮；切换HDMI输入（按下电视遥控器上“节目源、输入源、信号源”等），直到显示盒子主屏画面。


电视遥控器

设置网络

首次开机，开机向导会有网络设置引导，请选择可用的WIFI热点连接；也可以从“设置”>“网络设置”里进行连接设置。



开始使用

拥有丰富的影视资源、游戏、应用。

视频　8K硬解　应用　多屏互动　K歌　云游戏　H.265

电器电子产品中有害物质含有信息表

部件名称	产品中有害物质的名称及含有的信息表									
	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
PCBA	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上表列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

此表说明了本产品内含有的有害物质情况，各部件的有害物质情况是基于供应商提供的信息和内部检查结果为基础制作的，某些部件中含有的有害物质在目前技术水准条件下是无法替代的，我司为了实现无害化替代正不断物资力着。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。部分部件可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。因型号不同，产品可能不包含就主机外的以上所有部件，其环保标识内的使用年限也可能存在变化，请以产品实际销售配置为准。

HDEngine® 海缔力　2.4G 5G

8K高端影音播放机

使用说明

使用本产品前，请仔细阅读本用户手册，并请妥善保管